

Bluetooth® - адаптер печати



BT200, Bluetooth®-адаптер печати, - выгодное и эффективно средство для модернизации обычных принтеров, оборудованных параллельным портом, к беспроводным Bluetooth®-принтерам. BT200 очень прост в установке, пользователям не придется переставлять драйвера принтера.

Помимо частного использования дома и в офисе, адаптер Bluetake BT200 может быть использован в общественных местах, например, в гостинице, музее, аэропорту. Заменяя параллельный кабель принтера, Вы легко сможете осуществить беспроводную печать через BT200 с Bluetooth®-устройств, таких как PC, ноутбук, PDA и мобильный телефон. (В Bluetooth-устройства PDA и различные PDA OS необходимо установить дополнительное программное обеспечение для печати)

Общие данные

Несущая частота: 2.400-2.480 ГГц

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Данные передатчика

~10 метров (33 фута) - Класс II, радиус от устройства при обычном использовании

Данные приемника

Чувствительность: 80dBm

Bluetooth

Bluetooth версия 1.1 - Профиль Последовательный порт (SPP Profile)

Скорость печати

До 115200bps

Подключение

Разъем параллельного порта 36-pin

Оборудование

CPU: ATMEЛ 89S52.
Объем буфера: 32K Bytes SRAM
Рабочее напряжение: 2.7В - 3.3В
Антенна: Встроенная антенна
LED Индикатор: 1 LED-Получение данных / Включение питания

Температура

Рабочая температура: 0°C ~ +55°C
Температура хранения: -10°C ~ +85°C

Интерфейс

Система: IEEE1284-B compliant
Принтер: IEEE1284-C compliant

Системные требования

Windows XP / 2000 / ME / 98SE
PocketPC 2003 / 2002 / 2000

Размеры и вес

WxLxH (включая разъем): 78.6x32x20.6 мм
Вес брутто (без сетевого адаптера): 55 г

Сетевой адаптер:

- Входное напряжение: AC+100~240В / 50~60Гц
- Выходное напряжение: DC+6В / 1А
- Потребляемая мощность: 0.7Вт @ 6В DC



Bluetake Technology Co., Ltd.

Web site : www.bluetake.com

E-mail : sales@bluetake.com

TEL : 886-2-2664-7199

FAX : 886-2-2664-7092