

Bluetooth® Printer Adapter



El BT200 es un adaptador de Bluetooth® para impresoras. Es una ventaja eficaz para convertir impresoras que tiene un puerto Paralelo a una Impresora Inalámbrica con Bluetooth®. El BT200 permite una solución fácil de instalar y los usuarios no tienen que reinstalar los controladores de la impresora.

Aparte de uso personal para la casa y oficina, el Bluetake BT200 Bluetooth® Printer Adapter puede ser utilizado en lugares públicos como oficinas, hoteles, museos y aeropuertos. Al remplazar la conexión paralela de la impresora, el BT200 habilita impresiones inalámbricas sin complicaciones para dispositivos con Bluetooth® como Desktops, Laptops, PDA's y telefonos mobiles. (Un software es necesitado para poder instalar la impresora en PDAs.)

La versión de ensayo de Field Software PrintPocketCEM para PocketPC 2002/2000 PDAs se incluye en el CD de la utilidad de BT200!



BT200 retail box

Radio General

Frecuencia de la Portadora : 2.400-2.480 GHz

Espectro de Difusión

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Cobertura del Radio

10 metros (33 pies) - Class II , radio desde el aparato (varia con la construcción del edificio)

Ejecución del Radio – Receptor

Sensibilidad Rx: Típico -80dBm

Perfil de Bluetooth Soportado

Bluetooth v1.1 - Serial Port Profile(SPP Profile)

Velocidad de Impresión

Hasta 115,200bps

Conexión

Conector de Puerto Paralelo de 36-pin

Hardware

CPU: ATMEL 89S52.
Memoria Buffer: 32K Bytes SRAM
Voltaje: 2.7V to 3.3V
Antena: Chip Antena
Indicador LED: 1 LED-Data recepción / Power status

Ambiental

Temperatura de Operación: 0°C ~ +55°C
Temperatura de Almacenaje: -10°C ~ +85°C

Interfase

Interfase de Sistema: IEEE1284-B compliant
Interfase de Impresora: IEEE1284-C compliant

Sistema Soportado

Windows XP / 2000 / ME / 98SE
PocketPC 2003 / 2002 / 2000

Dimensiones y Peso

GxLxA (incluyendo conector): 78.6 x 32 x 20.6 mm
Peso Bruto (sin adaptador de poder): 55 g

Especificaciones de Energía

- Entrada: AC +100~240V / 50~60HZ
- Salida: DC +6V / 1A
- Consumo de Energía: 0.7W @ 6V DC

Bluetake Technology Co., Ltd.

Web site : www.bluetake.com

E-mail : sales@bluetake.com

TEL : 8 8 6 - 2 - 2 6 6 4 - 7 1 9 9

FAX : 8 8 6 - 2 - 2 6 6 4 - 7 0 9 2