

Adattatore Bluetooth® Per Stampante



Radio generale

Frequenza della Portante: 2.400-2.480 GHz

Temperatura d'Immagazzinamento

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Copertura radio

10 metri - Classe II, raggio da dispositivo in condizioni tipiche (varia a seconda dell'abitazione)

Prestazioni di radio- Ricevitore

Sensitivita' Rx : Tipica -80dBm

Profili Bluetooth supportati

Serial Port Profile (SPP)

Velocita' Di Stampa

Fino a 115200bps

Interfaccia

Connessione 36-pin a porta parallela

Hardware

CPU: ATMEL 89S52.
Buffer Memory: 32K Bytes SRAM
Votaggio: 6V
Antenna: Chip Antenna
Indicatore LED : 1 LED-ricezione dati / modalita' di alimentazione

Ambiente

Temperatura di lavoro : 0°C ~ +55°C
Temperatura di stoccaggio : -10°C ~ +85°C

Sistemi supportati

Windows XP / 2000 / ME / 98SE
PocketPC 2003 / 2002 / 2000

Dimensioni & Peso

LAXLUXAL (connettore incluso): 78.6 x 32 x 20.6 mm
Peso lordo (senza adattatore): 52 g

Spec. adattatore AC/DC

- Input: AC +100~240V / 50~60HZ
- Output: DC +6V / 1A
- Consumo di corrente : 0.7W @ 6V DC

BT200, un adattatore Bluetooth® per stampante, è una soluzione vantaggiosa ed efficace per trasformare le comuni stampanti che dispongono della porta parallela, in stampanti wireless Bluetooth®. BT200 è facile da installare e non richiede la reinstallazione dei driver della stampante al momento del setup.

Oltre all'uso privato a casa o in ufficio, il adattatore Bluetooth® BT200 per stampante di Bluetake può essere usato in ambienti frequentati come l'ufficio, l'hotel, il museo e l'aeroporto. E' sufficiente posizionarlo al posto del cavo parallelo della stampante e BT200 consente di stampare con connessione wireless da Desktop, Laptop, PDA e telefoni cellulari.

(E' necessario un software di stampa extra per l'installazione in PDA Bluetooth abilitati e uno per PDA OS)

Nel CD con i programmi di BT200 e' inclusa una versione in prova di Field Software PrintPocketCE™ per palmari PocketPC 2002 / 2000 !



Confezione BT200