

Гарнитура Bluetooth®



Новая гарнитура Bluetooth® BT400 G5 расширит свободу ваших действий на прогулке или собрании.

Ваши руки освободятся благодаря беспроводному соединению в радиусе до 10 метров, незаметному для окружающих. При этом ваш мобильный телефон не обязательно должен находиться в зоне прямой видимости. Удобству эксплуатации и приятному впечатлению от гарнитуры способствует также достаточное время работы в режиме разговора и в режиме ожидания.

Гибкий ушной крючок обеспечивает эластичное, удобное и вместе с тем надежное крепление. Гарнитура BT400 G5 остается неподвижной даже, если вы находитесь в движении.

Гарнитура BT400 G5 Bluetooth® легко взаимодействует с любым мобильным телефоном, поддерживающим профили Bluetooth® Headset и Hands-Free.

Основные данные

Несущая частота: 2.4 – 2.480 ГГц

Радио характеристики – Приемник
Rx-чувствительность < -80 dBm

Радио характеристики

Bluetooth Класс 2, до 5-10 м

(на открытом пространстве).

(Максимальный радиус действия определяется подключенным телефоном, зарядом аккумулятора, а также окружающими условиями)

Расширенный Спект

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Поддерживаемые профили Bluetooth

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-Free Profile)

Антенна

Интегрирована в чип

Входная мощность

5 В, 200~500 мА,

адаптер питания от сети переменного тока

Аккумулятор

3.7 В / 120 мА / литий-полимерный / перезаряжаемый

Время работы в режиме ожидания / в режиме разговора

250 часов / 5 часов

(Максимальное время работы определяется рабочей частотой и окружающими условиями.

Энергопотребление увеличивается при беспроводной связи на дальних расстояниях, а также при работе с мобильным телефоном).

Динамик

Диаметр: 13 мм

Частотный диапазон: 300 Гц – 3.4 кГц

SPL (Sound Pressure Level): 112±3dB @ 1KHz

THD (Total Harmonic Distortion): 5%

Импеданс: 150 Ом ± 20% при 1 В, 1 КГц

Номинальная мощность:

5mВт (нормальный режим) / 10mВт (максимум)

Среда

Рабочая температура От -10 до +55 °С

Размеры

82 мм (Д) x 53 мм (Ш) x 24 мм (В)

Масса

20 г

Состояние светодиодного индикатора

Голубой: питание включено или аккумулятор полностью заряжен

Красный: недостаточное питание или идет зарядка

Голубой и красный: режим установки связи

